РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК

DDSBC2W-1PSW1UWC

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 2
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3
3. КОНСТРУКЦИЯ 5
4. МОНТАЖ 6
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10
7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 11
8. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 11

1. НАЗНАЧЕНИЕ



Розеточные блоки Donel предназначены для подключения офисной и бытовой техники к сети электропитания в жилых и коммерческих помещениях. В состав розеточного блока входит одна сетевая розетка с заземляющим контактом и одно гнездо USB-C с поддержкой протоколов быстрого заряда.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортирование

Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Разрешается транспортирование изделия любым крытым транспортом в упаковке изготовителя.

Хранение

Изделие должно храниться в чистом помещении в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -20 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % (без образования конденсата).

Реализация

Разрешается реализация изделия через оптовые и розничные сети без особых условий.

Монтаж

Неправильный монтаж может привести к травмированию людей и выходу из строя оборудования. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении в нем механических дефектов. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

Эксплуатация

Изделие должно использоваться строго по назначению в соответствии с техническими характеристиками.
Запрещается эксплуатация неисправного изделия! При обнаружении неисправности следует немедленно отключить источник электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
Запрещается разбирать изделие, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в его конструкцию. В случае выхода из строя оно должно быть заменено полностью.
Чистка поверхности изделия выполняется увлажненной мягкой салфеткой. Запрещается использование агрессивных и абразивных чистящих средств или органических растворителей.

Утилизация

Продукция Donel экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

3. КОНСТРУКЦИЯ




Рис. 1. Габаритные размеры

Особенности конструкции

- Стильная отделка под белый металл.
- Быстрый и простой монтаж без использования инструментов в стандартное отверстие столешницы диаметром 60 мм.
- 1 порт USB-C с функцией быстрого заряда (до 30 Вт).
- Легкое извлечение вилки простым нажатием на нее.

4. МОНТАЖ

Розеточные блоки предназначены для монтажа в стандартное отверстие столешницы диаметром 60 мм.




Рис. 2. Схема монтажа

ОПАСНО!
Во избежание поражения электрическим током и повреждения оборудования, перед началом установки отключите источник питания.

Последовательность монтажа

1. Если в столешнице нет отверстия, просверлите его в нужном месте с помощью сверла с коронкой или сверла Форстнера диаметром 60 мм.
2. Проденьте кабель питания через отверстие, вставьте розеточный блок так, чтобы он ровно прилегал к поверхности стола и закрепите его снизу гайкой.
3. Подключите блок к сетевой розетке с помощью кабеля питания. Уложите кабель питания так, чтобы он не был натянут и не было риска его повреждения.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть электропитания		230 В, 50 Гц
Макс. ток нагрузки		16 А
Макс. мощность нагрузки		3680 Вт
USB-C	Выходное напряжение и ток	5 В, 3 А (до 15 Вт); 9 В, 3 А (до 27 Вт); 12 В, 2,5 А (до 30 Вт); 20 В, 1,5 А (до 30 Вт)
	КПД	81,4 %
	КПД при нагрузке 10 %	81,0 %
	Потребляемая мощность без нагрузки	0,09 Вт
Кабель питания		H05VV-F 3G1,5 мм², длина 1,5 м, с вилкой
Рабочая температура окружающей среды		от -5 до +50 °C

Цвет	Белый металл
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры	Ø70 x 90 мм

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 2 лет со дня продажи. Срок службы изделия составляет 10 лет. Дата производства указана на изделии или на этикетке. За неправильные транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.
В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:
115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение 1, комнаты 19–27.
Телефон: 8 800 250 05 23.
Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случаях, если изделие:

- вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получило повреждения и/или вышло из строя из-за неправильного монтажа или подключения;
- вышло из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ «HKLEED LIGHTING CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong.

8. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001)
115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1,
тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, https://donel.su/

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».