Donel USB зарядное устройство, 4.2A , Type A + C, 2 мод., бел. матовая (45x45мм) DUSB4200WCFM
Назначение: для заряда аккумуляторов мобильных устройств с USB-подключением


Технические характеристики

Артикул	DUSB4200WCFM
Тип продукта	USB зарядное устройство
Наименование	Donel USB зарядное устройство, 4.2A , Type A + C, 2 мод., бел. матовая (45x45мм)
Область применения	Зарядное устройство
Комплектация изделия	Механизм
Тип разъема	USB Type A + Type C
Форм-фактор	45мм x 45мм
Подключение	Винтовой зажим
Выходное напряжение	DC 5.0 В
Выходной ток	4200 mA
Входное напряжение	AC 100 – 240 В
Макс. выходная мощность	21Вт
Частота сети	50/60 Гц
Цвет	Белый, МАТОВЫЙ
Материал	PC: крышка механизма
Степень ударостойкости IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5…50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5…50 °C
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью
	Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов
Изготовитель	“HK LEED LIGHTING CO., LTD” Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округПечатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.I, ком.19-27,тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com



Правила и условия безопасной эксплуатации.
Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.
Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Правила и условия перевозки
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.



Правила и условия реализации
Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации
Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.