

Регламент ТО генераторов Elitech

Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию		Ежедневно	Первый месяц или через 20 часов работы	Каждые три месяца или через 50 часов работы	Каждые шесть месяцев или через 100 часов работы	Ежегодно или через 300 часов работы
Моторное масло	Проверить уровень	*				
	Заменить масло		*		*	
Воздушный фильтр	Проверить	*				
	Очистить			*(1)		
Корпус фильтра	Очистить				*	
Свеча зажигания	Проверить и очистить				*	*(2)
Топливный бак и фильтр	Очистить					*(2)
Топливный шланг	Проверить (в случае необходимости заменить)	Через каждые два года (2)				

Внимание:

1. При эксплуатации установки в условиях повышенной запыленности окружающего воздуха производить чаще.
2. Эти работы должны проводиться специалистами, если пользователь не имеет необходимого опыта.

Моторное масло меняется первый раз через 20 моточасов (обкатка). Далее каждые 6 месяцев или через 100 моточасов.